



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGK-13	1	szt.	ALPAR	Do jednego kabla 3 x 1-fazowy
		KGK-12a				dw=420
		KGK-11a				dw=263
		KGK-113				dw=218
		KGK-112a				Do dwóch kabli 6 x 1-fazowych
		KGK-111a				dw=420
3.	Obejma	OB-16	2	szt.	ALPAR	Do KGK-13, KGK-113, KOG-54
		OB-10				Do KGK-12a, KGK-112a, KOG-55 do KGK-11a, KGK-111a, KOG-54
		OB-7				dw=263
						dw=218
4.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-54 KOG-55	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm Do żerdzi o dw=420 mm
5.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
6.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
7.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA
		KTZ-2a				Transformator od 160 kVA do 250 kVA
		KTZ-3a				Transformator 400 kVA
		KTZ-8				Transformator 630 kVA
8.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm
		KPT-2				Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm
9.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm
10.	Pomost obsługi	POZ-1a	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
11.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn
12.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn
13.	Obejma	OB-12	2 (1)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm
		OB-10				Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	–
		PBNWMA-24/50				Z wbudowanym ogranicznikiem SN
2.	Wkładka bezpiecznikowa	PBNVA-20/4	3	szt.	ZRE / APLAR	–
		PBNVA-20/4				Z wbudowanym ogranicznikiem SN
3.	Ogranicznik przepięć	WBGn 17,5	3	szt.	SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
		HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm				
4.	Transformator napowietrzny	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
5.	Rozłącznik nn	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
6.	Rozdzielnica RS	...	od 5	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
7.	Rura osłonowa	...	1	kpl.	... / ALPAR	
8.	Uchwyt rury	WBGN 17,5	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
9.	Czteropalczatka termokurczliwa	RW-2	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
10.	Rura osłonowa	U75W	6	mb	... / ALPAR	
11.	Uchwyt rury	BE110	3	1	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
12.	Czteropalczatka termokurczliwa	U110W	3	szt.	CELLPACK / ALPAR	
13.	Rura osłonowa	SEH-4_95-36	1	szt.	... / ALPAR	
14.	Uchwyt rury	SEH-4_110	1	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
15.	Czteropalczatka termokurczliwa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
16.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
17.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
18.	Ustawienie fundamentowe	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustawienia przez uprawnionego projektanta
19.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1 (2)	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
20.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
21.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	
22.	Trójpalczatka termokurczliwa	U110W	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Do osłony kabla SN
23.	Uchwyt rury	SEH-3_110	3	szt.	ALPAR	

