



KONSTRUKCJE											
Lp.	Nazwa	Typ		Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- / _		1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m				
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PP-3b	PP-2b	1	szt.	ALPAR	obstrze- nie	1°	0°	Przewody PAS	
		PP-3a	PP-2a								dw=420
											dw=263
		PP-3a	PP-2a				dw=218				
		PPZ-3	PP-51				dw=420				
		PPZ-2	PP-56				dw=263				
PPZ-1	PP-57	dw=218									
3.	Obejma	OG-13 OG-12 OG-5	OB-14 OB-7 OB-3	1	szt.	ALPAR	do PPZ-3, PP-57 do PPZ-2, PP-56 do PPZ-1, PP-51				
4.	Śruby montażowe	M16x560 M16x480 M16x400	2 2 2	1 1 1	kpl.	ALPAR	do PP-3b i PP-2b do PP-3a i PP-2a do PP-3a i PP-2a	PP-57 PP-56 PP-51	dw=420 dw=263 dw=218	Przewody AFL	
5.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KSZ-8a	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA					
6.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm					
7.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm					
8.	Pomost obsługi	POZ-1a	1			ALPAR	Stosować do stacji STN				
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.		ALPAR	Stosować do stacji STN				
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.		ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm				
11.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.		ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn				
12.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.		ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn				
13.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (1)	szt.		ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn				

APARATURA I OSPRZĘT									
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi			
1.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x140 LWP-8/24S M24x105	3	szt.	ALPAR	Linia goła, dla obostrzenia 1° stosować 6 szt.			
2.	Odłącznik Odłączniko-uziemiający Rozłącznik Rozłączniko-uziemiający	ONp III SA 24/4o OUNp III SA 24/4o RNP III SA 24/4o RUNp III SA 24/4o	1	szt.	ALPAR	Łączniki ramowe lub modułowe w wykonaniu pionowym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową z konstrukcją pod ogranicznik przepięć SN			
		NRA E-12 w.l NRAu E-12 w.l	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemia Do łącznika z uziemia			
4.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
		WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / APLAR	Z wbudowanym ogranicznikiem SN			
5.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu			
			3	szt.					
6.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant			
7.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
8.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta			
9.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR				
10.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn			
11.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
12.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR				
13.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej			
14.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
15.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR				
16.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji			
17.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR				
18.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta			

