

KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E_ / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176
2.	Konstrukcja pod rozłącznik	KON-4 /E KON-3/E	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm
3.	Śruby montażowe	M16x480+N+Po+Ps M16x320+N+Po+Ps M16x280+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Do KON-4/E dw=420 mm Do KON-3/E dw=263 mm Do KON-3/E dw=218 mm
4.	Śruby montażowe	M16x100+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Do mocowania rozłącznika modułowego (szczegóły montażu innych rozłączników na poprzecznikach liniowych zawarto w zeszycie 4)
5.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KG-2/A-420/E KG-2/A-263/E KG-2/A/E	1	szt.	ALPAR	Konstrukcje dostosowane do łączników modułowych. Do ramowych należy zamawiać KGK-1
6.	Obejma	OB-14/E OB-8/E OB-7/E	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=263 mm Do żerdzi o dw=218 mm
7.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA/E	1	szt.	ALPAR	
8.	Śruby montażowe	M16x540+N+Po+Ps M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi o dw=420 mm Dla żerdzi o dw=263 mm Dla żerdzi o dw=218 mm
9.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
10.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm
11.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Odłącznik Rozłącznik	ONM III SA 24/4S o RNM III SA 24/4S o	1	szt.	ALPAR	Łączniki modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją silikonową i własną konstrukcją pod ograniczniki SN (do wyboru inne: porcelanową, kompozytową)
2.	Napęd ręczny	NRA E-... w.I	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika mocowany na wierzchołku stacji / podać długość żerdzi
3.	Odłącznik Rozłącznik	ONMp III SA 24/4S o RNMp III SA 24/4S o	1	szt.	ALPAR	Łączniki modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją silikonową i z własną konstrukcją pod ograniczniki przepięć SN (do wyboru inne: porcelanowa, kompozytowa)
4.	Napęd ręczny	NRA E-... w.II	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika mocowany bezpośrednio Do żerdzi stacji / podać długość żerdzi
11.	Ogranicznik przepięć	...	6	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
12.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN
13.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5	3	szt.	ZRE / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
		HH ... A 10/24kV "e"=442 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
15.	Uchwyt końcowy do AsXSn	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	
20.	Rozdzielnica RS	...	1	szt.	... / ALPAR	Wolnostojąca, do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
21.	Uchwyt przewodów	U103T U203T	4	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn. Uchwyty należy dobrać do ilości odejść nn
23.	Rura osłonowa napowietrznych odejść nn	BE110	3	mb	... / ALPAR	
23.	Rura osłonowa odejść nn	BE110	6	mb	... / ALPAR	Do wyprowadzenia przewodów nn do rozdzielnicy RS
25.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	2	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
26.	Uchwyt kabla SN	U1032	2	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
27.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	
28.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Do osłony kabla SN
29.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań

