



KONSTRUKCJE										
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176				
2.	Poprzecznik stacyjny przelotowy	PO-34a/E	1	szt.	ALPAR	Naciąg linii N _{SN}	≤ 21kN	Przewody AFL	50-70	dw=420
		PO-32a/E								dw=263
		PO-31b/E								dw=218
		PO-35a/E							50-70	dw=420
		PO-33b/E								dw=263
		PK-22/E								dw=420
		PK-21/E							35-50	dw=263
PK-20a/E	dw=218									
3.	Obejma	OB-36/E OB-34/E OB- 31/E	1	szt.	ALPAR	PK-22/E PK-21/E PK-20a/E			dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
4.	Śruby montażowe	M16x480 M16x330 M16x280	1	kpl.	ALPAR	PK-22/E PK-21/E PK-20a/E			dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
5.	Śruby montażowe	M16x650 M20x650 M16x520 M20x520 M16x500 M20x500 M16x350 M20x350 M16x300 M20x300	1	kpl.	ALPAR	PO-35a/E PO-34b/E PO-33b/E PO-32a/E PO-31b/E			dw=420 mm dw=420 mm dw=263 mm dw=263 mm dw=218 mm	
6.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 300 kVA				
7.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm				
8.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420				
9.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-6a/E	1	szt.	ALPAR	dw=218 dw=263		Nie stosować w przypadku montażu ograniczników bezpośrednio na transformatorze		
		KOG-52/E			dw=420					
10.	Obejma	OB-7/E OB-9/E OB-16/E	1	szt.	ALPAR	Do KOG-6a/E dla żerdzi dw=218 mm Do KOG-6a/E dla żerdzi dw=263 mm Do KOG-52/E dla żerdzi dw=420 mm				
11.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm				
12.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm				
APARATURA I OSPRZĘT										
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi				
5.	Izolator wsporczy	LWP-8/24 M24x105	3	szt.	ALPAR					
6.	Łańcuch izolatorów	ŁO/1 ŁO2/1 ŁO/2 ŁO2/2	6	kpl.	... / ALPAR	Poj. / podw. na izolatorach porcelanowych Poj. / podw. na izolatorach silikonowych				
11.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant				
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant				
15.	Uchwyt końcowy do AsXS _n	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb				
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów				
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR					
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji				
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR					
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta				
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPiREE Poznań				

