

KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGK-13	1	szt.	ALPAR	dw=420
		KGK-12a				dw=263
		KGK-11a				dw=218
		KGK-113				dw=420
		KGK-112a				dw=263
		KGK-111a				dw=218
3.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-62	1	szt.	ALPAR	Stosować do dwóch kabli, do konstrukcji KGK-11...
4.	Obejma	OB-16 OB-10 OB-7	2	szt.	ALPAR	Do KGK-13, KGK-113, KOG-5/M dw=420 Do KGK-12a, KGK-112a, KOG-5 dw=263 Do KGK-11a, KGK-111a, KOG-5 dw=218
5.	Konstrukcja do odłącznika	KOG-5 KOG-5/M	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm Do żerdzi o dw=420 mm
6.	Konstrukcja pod rozłącznik	KON-2 KON-1	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm
7.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps M16x260+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm
8.	Konstrukcja pod rozłącznik	KPO-30	1	szt.	ALPAR	Do mocowania z KON za pomocą dwóch śrub M16x80
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
11.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
12.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm
13.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm
14.	Pomost obsługi	POZ-1a	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
15.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn
16.	Konstrukcja zamocowania rozdzielni	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielni wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn
17.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (1)	szt.	ALPAR	do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Odłącznik Odłączniko-uziemnik Rozłącznik Rozłączniko-uziemnik	ON III SA 24/4 OUN III SA 24/4 RN III SA 24/4 RUN III SA 24/4	1	szt.	ALPAR	Łączniki ramowe lub modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową
2.	Napęd ręczny	NRA E-12 w.l NRAu E-12 w.l	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika Do łącznika z uziemnikiem
3.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN -
4.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGN 17,5	3	szt.	ZRE / APLAR	Do osłony wkładki WBGN należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
		HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	
5.	Ogranicznik przepięć	...	3 (6)	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
6.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
7.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
8.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
9.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	
10.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
11.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	
12.	Uchwyt rury	U110W	3	1	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
13.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
14.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
15.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
16.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Dobór rodzaju ustaju przez uprawnionego projektanta
17.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	
18.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1 (2)	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
19.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
20.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	
21.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
22.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	

