

KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m
2.	Śruba odciągowa Konstrukcja odciągowa	M24x240+N+Ps+Pk M24x300+N+Ps+Pk	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
		KOD-1c KOD-1a	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=218 mm; 263 mm
3.	Obejma	OB-14 OB-7 OB-3	1	szt.	ALPAR	Do KOD-1c dla żerdzi dw=420 mm Do KOD-1a dla żerdzi dw=263 mm Do KOD-1a dla żerdzi dw=218 mm
4.	Konstrukcja dystansowa	KD-1b KD-1a	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=420 mm Dla żerdzi dw=218 mm; 263 mm
5.	Obejma	OB-45 OB-43 OB-42	1	szt.	ALPAR	Do KD-1b dla żerdzi dw=420 mm Do KD-1a dla żerdzi dw=263 mm Do KD-1a dla żerdzi dw=218 mm
6.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-14a	1	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
7.	Obejma	OB-9 OB-6	1	szt.	ALPAR	Do KOG dla żerdzi dw=263 mm Do KOG dla żerdzi dw=218 mm
8.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN
9.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm Dla żerdzi dw=218 mm
10.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a KTZ-2a KTZ-3a KTZ-8	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA Transformator od 160 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
11.	Konstrukcja do KTZ	KPT-1 KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm
12.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm
13.	Pomost obsługi	POZ-1a	1		ALPAR	Stosować do stacji STN
14.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn
15.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie - nie stosować przy montażu rozłączników nn
16.	Obejma	OB-12 OB-10	2 (I)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=263 mm Do KRZ lub RS dla żerdzi dw=218 mm (I) – przy rozłącznikach nn

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50 PBNWMA-24/50 PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4	3	szt.	ALPAR	- Z wbudowanym ogranicznikiem SN - Z wbudowanym ogranicznikiem SN
2.	Wkładka bezpiecznikowa	WBGn 17,5 HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	ZRE / APLAR SIBA / ALPAR	Do osłony wkładki WBGn należy stosować Topik o właściwym dla transformatora amperażu
3.	Ogranicznik przepięć	...	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
4.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
5.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	od 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
6.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
7.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	
8.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
9.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	
10.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
11.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
12.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
13.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
14.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta
15.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	

