

STSRs-20/630-KK1-8,2/10
STSRs-20/630-KK2-9,0/10



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E-8,2/10 E-9/10	1	szt.	ALPAR	Dla STSRs-20/630-KK1-8,2/10 Dla STSRs-20/630-KK2-9/10
2.	Element zamocowania ograniczników SN	EOs-22	1	szt.	ALPAR	–
3.	Taśma do mocowania	T207	5,5	mb	ALPAR	Ilości przykładowe
4.	Klamerka taśmy	K207	4	szt.	ALPAR	Ilości przykładowe
5.	Konstrukcja pod izolatory	KIZ-7	1	szt.	ALPAR	Do połączenia z KBs-1
6.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBs-1	1	szt.	ALPAR	Do połączenia z KIZ-7
7.	Śruba montażowa	M20x320+N+Po+Ps	1	kpl	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm
8.	Pomost pod transformator	PTrs-630	1	szt.	ALPAR	–
9.	Obejma podestu transformatora	OPs-161	2	szt.	ALPAR	Do mocowania podestu dla żerdzi dw=218
10.	Obejma podestu transformatora	OPs-201	1	szt.	ALPAR	Do mocowania podestu dla żerdzi dw=219
11.	Element pomostu transformatora	EPOs-1	1	szt.	ALPAR	Nie stosować przy stacjach uproszczonych
12.	Poręcz podestu transformatora	PPOs-1	1	szt.	ALPAR	
13.	Element zamocowania transformatora do podestu	EZTs-1	2	szt.	ALPAR	–
14.	Element zabezpieczenia montera	EZs-1	1	szt.	ALPAR	–
15.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Nie stosować przy rozdzielnic wolnostojącej
16.	Obejma	OB-10	2	szt.	ALPAR	

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	–
2.	Wkładka bezpiecznikowa	HH ... A 10/24 kV "e"=442 mm "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	Wartość amperażu wkładki określa uprawniony projektant
3.	Izolator wsporczy	LWVP-8/24 M20x105	3	szt.	ALPAR	Stosować izolatory z pełnym gwintem
4.	Ogranicznik przepięć	---	3	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
5.	Głowica kablowa	CHE-F 24 kV 25-150 CHE-F 24 kV 70-240 CHEP(H)-3F 24 kV 50-150 CHEP(H)-3F 24 kV 70-240	1	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
6.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
7.	Rura osłonowa	BE160 BE110	3	mb	... / ALPAR	Do osłony kabla SN
8.	Uchwyt rury	U110W U160W	3	szt.	ALPAR	
9.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110 SEH-3_160	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
10.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
11.	Rozdzielnia nn	RS-...	1	szt.	ALPAR	Wisząca lub wolnostojąca
12.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
13.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
14.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
15.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
16.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
17.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
18.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoiu przez uprawnionego projektanta

