



KONSTRUKCJE						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta - wykaz żerdzi strona 176
2.	Konstrukcja pod rozłącznik	KON-2/E KON-1/E	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm
3.	Śruby montażowe	M16x460+N+Po+Ps M16x310+N+Po+Ps M16x260+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm
4.	Śruby montażowe	M16x100+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Do mocowania rozłącznika modułowego (szczegóły montażu innych rozłączników na poprzecznikach liniowych zawarto w zeszycie 4)
5.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGK-13/E	1	szt.	ALPAR	dw=420
		KGK-12a/E				Do jednego kabla 3 x 1-fazowy dw=263
		KGK-11a/E				dw=218
		KGK-113/E				dw=420
		KGK-112a/E				Do dwóch kabli 6 x 1-fazowych dw=263
6.	Obejma	OB-16/E	1	szt.	ALPAR	dw=218
		OB-10/E				dw=420 mm
		OB-7/E				dw=263 mm
						dw=218 mm
7.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-62a/E	1	szt.	ALPAR	Mocowana do konstrukcji KGK
8.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-51/E KOG-50/E	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm
9.	Obejma	OB-14/E OB-8/E OB-6/E	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm Do żerdzi o dw=263 mm Do żerdzi o dw=218 mm
10.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-2a/E KTZ-3a/E KTZ-8/E	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 250 kVA Transformator 400 kVA Transformator 630 kVA
11.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2a/E KPT-2b/E	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-2a/E dla żerdzi dw=420 mm Dla KTZ-3a/E dla żerdzi dw=420 mm
12.	Obejma	OS-22/E OS-23/E OS-24/E	2	szt.	ALPAR	Żerdź dw=218 do montażu KTZ Żerdź dw=263 Żerdź dw=420
13.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a/E KSZ-9/E	2	szt.	ALPAR	Dla żerdzi dw=218 mm i dw=263 mm Dla żerdzi dw=420 mm
14.	Obejma	OB-10/E OB-12/E OB-18/E	2	szt.	ALPAR	Do RS dla żerdzi dw=218 mm Do RS dla żerdzi dw=263 mm Do RS dla żerdzi dw=420 mm

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Odłącznik Odłączniko-uziemnik Rozłącznik Rozłączniko-uziemnik	ONM III SA 24/4S OUNM III SA 24/4S RNM III SA 24/4S RUNM III SA 24/4S	1	szt.	ALPAR	Łączniki modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją silikonową (do wyboru inne: porcelanowa, kompozytowa)
2.	Napęd ręczny	NRA E-... w.I NRAu E-... w.I	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziemnika / podać długość żerdzi do łącznika z uziemnikiem / podać długość żerdzi
11.	Ogranicznik przepięć	...	6	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj ogranicznika określa uprawniony projektant
14.	Transformator napowietrzny	do 630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
15.	Uchwyt końcowy do AsXS _n	Z202 SPIN404	...	szt.	ALPAR	Ilość i rodzaj odejść obwodów nn zależna od potrzeb
16.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku montażu napowietrznych odejść obwodów nn - ilość rur zależna od ilości obwodów
17.	Uchwyt rury	U75W	3	szt.	ALPAR	
18.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	
19.	Uchwyt rury	U110W	2	szt.	ALPAR	Stosować w przypadku rozdzielni wiszącej na stacji
20.	Rozłącznik nn Rozdzielnica RS	...	do 5 1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
25.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
26.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
27.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	
28.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Do osłony kabla SN
29.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
30.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta wg albumu STE tom II wyd. PTPIREE Poznań

