

KONSTRUKCJE							
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi	
1.	Żerdź wirowana	E- / _	1	szt.	ALPAR	Dobór rodzaju żerdzi przez uprawnionego projektanta. Minimalna wysokość żerdzi to 12 m	
2.	Konstrukcja pod głowice kablowe	KGK-13	1	szt.	ALPAR	Do jednego kabla 3 x 1-fazowy	dw=420 dw=263 dw=218
		KGK-12a					
		KGK-11a					
		KGK-113					
		KGK-112a					
		KGK-111a			Do dwóch kabli 6 x 1-fazowych	dw=420 dw=263 dw=218	
3.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-62	1	szt.	ALPAR	Stosować do dwóch kabli, do konstrukcji KGK-11...	
4.	Obejma	OB-16	2	szt.	ALPAR	Do KGK-13, KGK-113, KOG-5/M	dw=420
		OB-10				Do KGK-12a, KGK-112a, KOG-5	dw=263
		OB-7				Do KGK-11a, KGK-111a, KOG-5	dw=218
5.	Konstrukcja pod ograniczniki	KOG-5 KOG-5/M	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm Do żerdzi o dw=420 mm	
6.	Konstrukcja do odłącznika	KON-2	1	szt.	ALPAR	Do żerdzi o dw=420 mm	
		KON-1				Do żerdzi o dw=218 mm i 263 mm	
7.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps M16x340+N+Po+Ps M16x260+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	dw=420 mm dw=263 mm dw=218 mm	
8.	Konstrukcja pod rozłącznik	KPO-30	1	szt.	ALPAR	Do mocowania z KON za pomocą dwóch śrub M16x80	
9.	Konstrukcja pod podstawy bezpiecznikowe	KBZA	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN	
10.	Śruby montażowe	M16x380+N+Po+Ps	2	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm	
		M16x340+N+Po+Ps				Dla żerdzi dw=218 mm	
11.	Konstrukcja pod transformator	KTZ-1a	1	szt.	ALPAR	Transformator od 25 kVA do 100 kVA	
		KTZ-2a				Transformator od 160 kVA do 250 kVA	
		KTZ-3a				Transformator 400 kVA	
		KTZ-8				Transformator 630 kVA	
		KPT-1				Dla KTZ-1a dla żerdzi dw=263 mm	
12.	Konstrukcja do KTZ	KPT-2	1	szt.	ALPAR	Dla KTZ-1a do KTZ-3a dla żerdzi dw=420 mm	
13.	Obejma	OS-22; OS-23	2	szt.	ALPAR	Do montażu KTZ; OS-23 – dw=263 mm	
14.	Pomost obsługi	POZ-1a	1	szt.	ALPAR	Stosować do stacji STN	
15.	Konstrukcja rozłącznika nn	KRZ-3a	1	szt.	ALPAR	Dla od 2 do 5 szt. rozłączników nn	
16.	Konstrukcja zamocowania rozdzielnic	KSZ-8a	2	szt.	ALPAR	Konstrukcje do rozdzielnic wiszącej na słupie – nie stosować przy montażu rozłączników nn	
17.	Obejma	OB-12	4 (3)	szt.	ALPAR	Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=263 mm	
		OB-10				Do KRZ lub KSZ dla żerdzi dw=218 mm (1) – przy rozłącznikach nn	
18.	Konstrukcja pod przekładniki	KP-1	1	kpl.	ALPAR	Dla żerdzi dw=263 mm, dw=218 mm	
		KP-2				Dla żerdzi dw=420 mm	

APARATURA I OSPRZĘT						
Lp.	Nazwa	Typ	Ilość	J.M.	Prod. / Dystryb.	Uwagi
1.	Odłącznik	ON III SA 24/4	1	szt.	ALPAR	Łączniki ramowe lub modułowe w wykonaniu poziomym z izolacją: porcelanową, kompozytową, silikonową
	Odłącznik-uziennnik	OUN III SA 24/4				
	Rozłącznik	RN III SA 24/4				
	Rozłącznik-uziennnik	RUN III SA 24/4				
2.	Napęd ręczny	NRA E-12 w.l NRAu E-12 w.l	1	kpl.	ALPAR	Do łącznika bez uziennnika Do łącznika z uziennnikiem
3.	Podstawa bezpiecznikowa	PBNWMA-24/50	3	szt.	ALPAR	-
		PBNWMA-24/50				Z wbudowanym ogranicznikiem SN
		PBNVA-20/4 PBNVoA-20/4				- Z wbudowanym ogranicznikiem SN
4.	Wkładka bezpiecznikowa	WBG N 17,5	3	szt.	ZRE / APLAR	Do osłony wkładki WBG N należy stosować Topik
		HH ... A 10/24kV "e"=442 mm; "e"=292 mm	3	szt.	SIBA / ALPAR	o właściwym dla transformatora amperażu
5.	Ogranicznik przepięć	...	3 (6)	szt.	... / ALPAR	Wartość i rodzaj transformatora określa uprawniony projektant
6.	Transformator napowietrzny	630 kVA ... / 0,42	1	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
7.	Rozłącznik nn	...	od 5	szt.	... / ALPAR	Do indywidualnego doboru przez uprawnionego projektanta
8.	Rura osłonowa	RW-2	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozłącznika napowietrznego nn
9.	Uchwyt rury	U75W	4	szt.	ALPAR	
10.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_95-36	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wolnostojącej
11.	Rura osłonowa	BE110	6	mb	... / ALPAR	
12.	Uchwyt rury	U110W	3	1	ALPAR	
13.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
14.	Rura osłonowa	RW-1	1	kpl.	... / ALPAR	Stosować w przypadku użycia rozdzielni wiszącej na stacji
15.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	
16.	Czteropalczatka termokurczliwa	SEH-4_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
17.	Ustój fundamentowy	...	1	kpl.	ALPAR	Dobór rodzaju ustoju przez uprawnionego projektanta
18.	Przekładnik napięciowy	VTO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa projektant
19.	Przekładnik prądowy	CTSO	3	szt.	ALPAR	Wartość przekładnika określa projektant
20.	Szafka pomiarowa	...	1	szt.	... / ALPAR	Wolnostojąca wg indywidualnych wymogów
21.	Głowica kablowa	CHE-F 24kV 25-150 CHE-F 24kV 70-240 CHEP(H)-3F 24kV 50-150 CHEP(H)-3F 24kV 70-240	1 (2)	kpl.	CELLPACK / ALPAR	Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3 x 1-żyłowego Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA Do kabla 3-żyłowego typu HAKnFtA
22.	Uchwyt kabla SN	U1032	3	szt.	ALPAR	Potrójny, do mocowania kabla SN
23.	Rura osłonowa	BE110	3	mb	... / ALPAR	Do osłony kabla SN
24.	Trójpalczatka termokurczliwa	SEH-3_110	1	szt.	CELLPACK / ALPAR	
25.	Uchwyt rury	U110W	3	szt.	ALPAR	

